

Parc d'activités de la Teillais
BP 14139
Rue Jean-Marie DAVID
35741 PACE CEDEX

Tel : 02.99.85.28.28

Fax : 02.99.85.28.29

E.mail: info@sodis-france.fr

Transmetteur TVD02

Test ligne

Pour mettre en service la surveillance de la ligne téléphonique, il faut :

Enregistrer au moins un N° en mode digital

Programmer un début de test cyclique

Programmer une durée entre 2 tests

PROGRAMMATION

Rester appuyer sur la touche **Oui** pendant 2 à 3 secondes

Il donne l'heure et la date

« Voulez vous être assisté » **Non**

Composez le N° **09**

« Voulez vous entrer en mode digital » **Oui**

Composez le N° **1**

« Téléphone digital 1 » **Oui**

« Voulez vous enregistrer le téléphone digital 1 » **Oui**

Composez le N°

« Voulez vous modifier le N° » **Non**

Composez le N° **2-3-4** (si plusieurs N° à enregistrer. Même procédure que pour le 1)

Composez le N° **05**

Début du test cyclique **Oui**

Voulez vous modifier **Oui**

Entrez la date et l'heure de début

Voulez vous modifier **Non**

Composez le N° **06**

Durée entre 2 tests **Oui**

Voulez vous modifier **Oui**

Entrez le temps (en heures) entre chaque test

Voulez vous modifier **Non**

Rester appuyer sur la touche **Non** pendant 2 à 3 secondes pour arrêter la programmation.

Parc d'activités de la Teillais
BP 14139
Rue Jean-Marie DAVID
35741 PACE CEDEX

Tel : 02.99.85.28.28

Fax : 02.99.85.28.29

E.mail: info@sodis-france.fr

Transmetteur TVD02

Acquittement d'un défaut

Vous pouvez acquitter le défaut soit par téléphone soit par le bouton Acquit. en façade.

Par téléphone :

Vous êtes appelé en cas de défaut . A la fin du message enregistré préalablement, vous êtes invité à composer le 9 sur votre téléphone afin d'acquitter le défaut.

En façade :

Une fois le défaut apparu, vous pouvez acquitter en restant appuyer sur le bouton Acquit. Une fois le message « Arrêt » prononcé, vous pouvez relâcher le bouton.

Si le défaut n'est pas résolu au bout de 20 à 30mn, le transmetteur relancera sa procédure (sirène, appel)

Parc d'activités de la Teillais
BP 14139
Rue Jean-Marie DAVID
35741 PACE CEDEX

Tel : 02.99.85.28.28

Fax : 02.99.85.28.29

E.mail: info@sodis-france.fr

Transmetteur TVD02

Conseils d'installation parafoudre BO-14

Le BO-14 doit de préférence être installé à l'entrée du réseau téléphonique, afin de dériver les courants impulsionnels le plus rapidement possible.

L'équipement protégé doit être proche (< à 30 mètres). Si cette règle ne peut être respectée, il faudra installer une protection secondaire à proximité de l'équipement. Vous pouvez donc placer le parafoudre dans le coffret qui se trouve à proximité du circuit de terre.

Le conducteur d'écoulement de terre (entre la sortie terre de la protection et le circuit de terre de l'installation) doit être le plus court possible (inférieure à 50 cm) et de section 1,5 mm².

Parc d'activités de la Teillais
BP 14139
Rue Jean-Marie DAVID
35741 PACE CEDEX

Tel : 02.99.85.28.28

Fax : 02.99.85.28.29

E.mail: info@sodis-france.fr

ATTENTION

Modification Branchement BO-14 Provisoire

Le branchement s'effectue ainsi pour le boîtier BO-14.

Les prochains boîtiers auront le même branchement que précédemment.

